

Download File PDF Manual Lanix Lx5

#Jenny



Finally I get this ebook, thanks for all these I can get now!

#Rio



Cool! I'am really happy

#Markus Jensen



I did not think that this would work, my best friend showed me this website, and it does! I get my most wanted eBook

#Hun Tsu



wtf this great ebook for free?!

#Che Salsa



My friends are so mad that they do not know how I have all the high quality ebook which they do not!

#Diego Butler



so many fake sites. this is the first one which worked! Many thanks

BUKAR 2015 / IM 6H-R-4-F / ABUSO-M-28-ABU-2-LPT19 / 5075-9H / 16.01.2016

5

Resetaње brojeva
Od biranja prve brojke ili u nekom prethodnom trenutku tijekom razgovora:
[0] Pristisnite tisku za resetiranje.
Brojanje početnog ponovno od 0 min. 0 sek.

Iskљučivanje
U svakom trenutku uključite ili isključite napajanje.
[ON/OFF] Dignite slušalicu, pokrenite funkciju.
[OFF] Isključeno. 1. uključeno.
Pristisnite tisku za pohranjivanje. Spustite slušalicu.
Ukoliko je potrebno, možete promijeniti vrijeme pauze tiskom [ON/OFF] Funkcija pauze od 2. pozicije unosi na 1, 3 ili 6 sekundi (brojnički znak: 1 sekunda).

Mijenjanje načina biranja
[ON/OFF] Dignite slušalicu, pokrenite funkciju.
[1] Tansko biranje
[2] Impulsko biranje bez flash funkcije.
Pristisnite tisku za pohranjivanje. Spustite slušalicu.

Mijenjanje načina biranja tijekom uspostavljanja vesa
Ako je telefon poddren na impulsno biranje, a u želje koristiti funkciju, koje zahtijevaju tonsko biranje (npr. daljinsko preključavanje telefonske selektacije), možete tijekom uspostavljanja vesa promijeniti način biranja.
[ON/OFF] Doka je vesa uspostavljanje, pristisnite zvukovne tiskove.
[ON/OFF] Uveste brojke za daljinsko upravljanje (primjerice postavljanje slušalice ili ponovnim priključenjem zvukovne tiskove preključak se telefon na izvorni način biranja.

Rad na kućnim telefonskim centralama

Unos brojanje predbrojke vanjske linije
Radi u već svršen na kućnoj telefonskoj centrali, tada morate poz. odobrenim upravljanje memoriranih brojeva ili više predbrojki vanjske linije (preklo). S predbrojkom se automatski odabire pauza u biranju. Maksimalno možete pohraniti 3 predbrojke.
[ON/OFF] Dignite slušalicu, pokrenite funkciju.
Ako na mjestu pohrane nije podijelena nit jedna predbrojka, na ekranu se pojavjuje 2.
Ako god prethodno nije predbrojka, prikazuje se one jedna poziv drugu, aktualna predbrojka, koju je moguće editirati, negati.
5 [ON/OFF] mijenja po potrebi između prikazanih predbrojki, da biste ih bristili kako vjedi.
Brojanje predbrojke vanjske linije:
Pristisnite tisku za pohranjivanje. Spustite slušalicu.
Unos predbrojke vanjske linije:
Unos podn. do troznamenkaste predbrojke.
Unos daljnje predbrojke.
[ON/OFF] Pristisnite tisku postavljanje biranja, unesite sljedeću predbrojku.
[ON/OFF] Pristisnite tisku za pohranjivanje. Spustite slušalicu.

Tiska povratnog upita (na kućnim telefonskim centralama)
Tiskom jednog vanjskog razgovora možete obaviti povratni upit ili razgovor prijelomni dalje. Za to pristisnite tisku povratnog upita [ON/OFF]. Daljnji postupak upravljanje je naveden o vjeroj kućnoj telefonskoj centrali. U horniku postupak je funkcija povratnog upita predodređena na flash vrijeme (vrijeme prekida) od 90 ms za korištenje novih upitaka u javnim telefonima sustava. Pristisnite priključak na kućnu telefonsku centralu, može biti potrebno pratiti i flash vrijeme (npr. 600 ms). Uzmite u obzir upute za upravljanje vašom kućnom telefonskom centralom.

[Download PDF version of :](#)
Manual Lanix Lx5